تعريف الجهائر:

هو جهاز يتيح لك التحكم الذكي و دون تعقيدات في الأجهزة الكهربائية حسب احتياجاتك و بخيارات متنوعة كالتحكم عن طريق اشارات اللاسلكي (كباقي اجهزة فتح الأبواب أو أجهزة الإنذار...) أو عن طريق الوايفي وذلك بالإتصال بالوايفي القريب منه كالأجهزة الذكية الحديثة مع ميزة انشاء نقطة وايفي خاصة به لتتمكن من التحكم فيه في حالة عدم وجود شبكة ويفي قريبة أما الطريقة الثالثة فهي عن طريق الأنترنات وهو ما يتيح لك في حالة اتصال الجهاز بالأنترنات أن تتحكم فيه من أي مكان في العالم وكأنك بقربه.



Alimentation électrique :220V

مدخل 1,2 بمكن ربطهما بمستشعرات ك# 1,2 مدخل 1,2 مدخل أو زر عادي.

مخرج 2،1: وصل الجهاز المراد التحكم فيه.

التطبيق:

يتم تحميل التطبيق من الرابط التالى:

www.smartdevices.tn/apk/SMARTDEVICES.apk

إدخال الإعدادات:

بعد إختيار طريقة التركيب المناسبة يمكننا تشغيل الجهاز و البدء بإعدادات الإستعمال. الخطوة الأولى : تنصيب تطبيق SMART DEVICES

الخطوة الثانية : الإتصال بWIFI (الإسم و كلمة السر مكتوبان أعلى الجهاز)

الخطوة الثالثة تشغيل التطبيق والذهاب إلى صفحة الإعدادات.

في هذه المرحلة إما أن نقوم بمسح ال كود وذلك لإدخال اسم الجهاز و كوده تلقائيا وإلا يدويا وذلك بتحديد اسم الجهاز حسب اختيارنا ثم الكود الذي يتكون من الثلاث أرقام الأخيرة من إسم الجهاز قبل تغييره

- كلمة سر الجهاز: بالنسبة للمرة الأولى هي نفس كلمة سر الويفي ثم يمكن تغييرها

بعد ذلك. (بعد تسجيل الجهاز يجب تغيير كلمة السر لزيادة مستوى الحماية) أمّا كلمة سر واسم شبكة الويفي فهي تهم نقطة الويفي التي يتصل بها الجهاز إن وجدت إسم المخرج: يتم إختياره بطريقة تسهل علينا معرفته مثلا إسم البيت أو إسم الجزء المتحكم

> . ولذلك يجب تحديد رقم المخرج كذلك

-بالنسبة لنوع الجهاز هناك ثلاث أنواع

*انترنات : أي أن الجهاز نقطة ويفي متصلة بالأنترنات (مثل الروتر)

روتر: أي أن الجهاز نقطة ويفي غير متصلة بالأنترنات (شبكة داخلية دون *أنترنات)

*جهاز: يقبل الأوامر وهو مخفى لتقليل عدد نقاط الويفى

-زر التسجيل: تسجيل الإعدادات

زر الحذف:إن كنت تريد حذف جهاز حدد الجهاز أفرغ إسم المخرج ثم اضغط على زر الحذف -أما اذا

كنت تريد حذف مخرج واحد حدد الجهاز ثم اكتب إسم المخرج ثم اضغط على زر الحذف



طريقة الإستعمال:

بعد تسجيل الإعدادات يمكننا الآن إستعمال الجهاز من خلال نافذة الكنترول






بالنسبة لنافذة التحكم فهي تزودنا بدرجة الحرارة يتم تحديثها آليًا كل 30 ثانية، ثم قائمة بكل المخارج مع زر فتح و إغلاق لكل واحد(إما لمدة محددة ثم يتم إلغاء الأمر أو تركه 0 لينفذ الأمر دون إلغاء) مع ثلاث أزرار آخرين لفتح ،إغلاق أوإيقاف جميع المخارج معا.

أما طريقة التحكم الثانية فهي عبارة عن الأوامر الآجلة أي بعد عدد من الدقائق(أو الساعات) :



أما النافذة الثانية فهي من أجل تغيير إعدادات الجهاز وذلك بتغيير برنامجه كاملا في فقرة البرنامج أما فقرة براميتري تمكننا من تغيير مدة تنفيذ الأوامر و أيضا الفارق بين الحرارة الواقعية و الحرارة المقاسة ليعدل الجهاز طريقة قياسه وأخيرا فقرة فيرر وهي لربط مخرجين لكي يفعلا بطريقة متعاكسة.







وكاضافة يمكن عن طريق التطبيق متابعة بدء الجهاز والأوامر التي نفذها طبعا إذا كان متصل بالأنترنات وذلك عن طريق نافذة Historique كما في الصورة التالية:



وظائف متقدمة:

من أجل تسهيل مشاركة التحكم أضفنا نافذة إرسال و إستقبال كل إعدادت التطبيق وذلك عبر كود يظهر بعد الضغط على الإرسال ويتم إدخاله قبل الضط على الإستقبال.






200 1 00 1 12	
SMART DUAL	Branchement
220 V	Phase + Neutre
NO1	Marron ou Haut ou Bas
NO2	Noir ou Bas ou Haut
COM1	Phase
COM2	Phase


MOTEUR FILAIRE SMART DUAL AVEC 2 **BOUTONS POUSSOIRE** 4 FILS x 0.75 mm² Marror SMART COM 1/ DUAL NF 2 Neutre SSID: COM 2/ PASSWORD Terre COM EZ Phase 3 Fils x 1.5 mm² Neutre -Terre Phase Secteur 230 V 50 Hz


SMART DUAL	Branchement
220 V	Phase + Neutre
NO1	Marron ou Haut ou Bas
NO2	Noir ou Bas ou Haut
COM1	Phase
COM2	Phase

SMART DUAL POUR ECLAIRAGE SMART DUAL AVEC 2 LAMPES




SMART DUAL + 2 LAMPES + 2 BOUTONS POUSSOIRE





SMART DUAL AVEC 2 BOUTONS VA ET VIENT



Vu de branchement de 2 boutons va et vient

